

Numérotation

Composez les 3 derniers chiffres pour un appel en interne ou le numéro de téléphone complet pour un appel en externe. Appuyez sur la touche «Send» du téléphone

Boîte vocale

Votre boîte vocale est automatiquement activée. Vous pouvez la consulter en appuyant sur l'icône en forme d'enveloppe située sur le téléphone ou bien en composant *79. Le code d'accès par défaut est 000000. Pour personnaliser votre boîte vocale, suivez le guide audio.

Parallèlement au message enregistré, vous recevrez ce même message audio directement dans votre courrier électronique UPF.

Vous pouvez également consulter votre boîte vocale de l'extérieur de l'université en composant le 866498

Si vous ne souhaitez pas utiliser la boîte vocale, vous pouvez la désactiver en composant *53

Pour la réactiver, composez *54

Annonce sans enregistrement (Message Playback)

Cette fonction permet d'enregistrer un message qui sera lu, une fois l'annonce activée. Elle permet de donner une information à vos correspondants sans conserver de messages.

- pour enregistrer l'annonce *50
- pour activer l'annonce *51
- pour désactiver l'annonce *52

DNB (Do Not Disturb/Ne pas déranger)

Cette fonction permet de renvoyer directement les interlocuteurs sur la boîte vocale.

- pour activer cette fonction, composer *64.
- pour désactiver cette fonction, composer *60

Renvoi de poste

Cette fonction permet de renvoyer un appel directement sur un autre poste.

- pour activer cette fonction, composer *61 suivi des trois chiffres du poste vers lequel renvoyer les appels (par exemple *61402).
- pour désactiver cette fonction, composer *60

Renvoi alternatif de poste

Cette fonction permet après un laps de temps sans réponse de renvoyer l'appel vers un autre poste.

- pour activer cette fonction, composer *62 suivi des trois chiffres du poste vers lequel renvoyer les appels en cas de non-réponse (par exemple *62402).
- pour désactiver cette fonction, composer *60

Cette fonction a priorité sur le renvoi vers la messagerie.

Renvoi de poste sur occupation

Cette fonction permet de renvoyer un appel sur un autre poste lorsque vous êtes déjà en communication

- pour activer cette fonction, composer *63 suivi des trois chiffres du poste vers lequel renvoyer les appels (par exemple *63402).
- pour désactiver cette fonction, composer *60

Verrouillage d'un poste

Cette fonction permet d'annuler tous les privilèges d'appel d'un poste, pour ne laisser que la possibilité d'être appelé ainsi que l'appel des numéros d'urgence ou des numéros internes. Cette fonction est utile lors d'une absence prolongée ou pour un poste dans une zone de passage.

- pour activer cette fonction, composer *69 suivi d'un code de verrouillage à quatre chiffres de votre choix, par exemple *691234.
- pour désactiver cette fonction, composer *68 suivi du code de verrouillage.

Interception d'appel

Si vous vous trouvez dans un groupe d'appel, vous pouvez intercepter n'importe quel appel non décroché de ce groupe en composant simplement *8